

Návod pro konfiguraci Bluetooth připojení tiskáren PTP II a PTP III ve Windows OS

- 1) Stáhněte si soubor PTP II Windows driver.rar nebo PTP III Windows Printer Drivers.zip. Rozbalte do složky. (odkaz na stažení dole)
- 2) Nainstalujte ovladač. Zkontrolujte zda se vám tiskárna přidala v ovládacích panelech do zařízení a tiskárny. U PTP II je zobrazena jako Cashino58 Printer a u PTP III: POS104.
- 3) Proveďte párování tiskárny s Windows. Standartní párovací kód je 0000.
- 4) Po úspěšném sparování zařízení, vyhledáme číslo portu COM pro odchozí zařízení v pokročilém nastavení Bluetooth, pod záložkou porty COM. Lze také vyhledat i ve správci zařízení.
- 5) Otevřeme pravým tlačítkem vlastnosti tiskárny v ovládacích panelech - zařízení a tiskárny
- 6) V záložce porty vybereme správné číslo portu COM a potvrdíme. Vytiskneme zkušební stránku.

V případě že si s výše uvedenými nastaveními nevíte rady, obraťte se na zkušeného IT pracovníka.

Upozornění: v případě "Error opening serial port" znovu zkontrolujte správně vybraný COM port a zařízení odpojte a připojte znovu.

Odkazy pro stažení:

<http://www.eet-tiskarny.cz/ke-stazeni.html>

Dovozce pro ČR, SR

Expro Mobil, s.r.o

Březhradská 148

503 32, Hradec Králové

Česká republika

email: eetpodpora@gmail.com